



JA-112J Zbernicové tiesňové alebo ovládacie nástenné tlačidlo

Tlačidlo JA-112J je určené na vyvolanie tiesňového poplachu alebo na ovládanie PG výstupov.

Disponuje dvomi tlačidlami a indikačnými LED, ktoré môžu signalizovať stlačenie tlačidla pri aktivácií alebo zapnutí či vypnutí PG výstupu (svieti na červeno/zeleno). Má tiež voliteľnú funkciu odloženej aktivácie tiesňového poplachu (aktiváciu je možné zrušiť opätovným stlačením tlačidla). Odloženie tiesňového poplachu (PANIC) signalizuje blikaním červenej LED. Tlačidlo je adresovateľné a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|--|
| Napájanie | zo zbernice ústredne 12 V (9-15V) |
| Kľudová spotreba | 5 mA |
| Rozmery | 80 x 80 x 29 mm |
| Prostredie podľa STN EN 50131-1 | II. vnútorné všeobecné |
| Rozsah pracovných teplôt | -10 až + 40 °C |
| Úroveň zabezpečenia | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 |
| Ďalej spíňa | STN EN 50130-4, STN EN 55022 |